Технические характеристики продукта

Характеристики

LE1M35P716

Пускатель в корп. 8…11,5A 230В 50/60Гц

Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Наименование продукта	TeSys LE
Краткое имя устройства	LE1M
Тип изделия или компонента	Пускатель прямого пуска закрытого исполнения
Область применения	Стандарт
Категория применения	AC-3
Состав устройства	Нейтрали Контактор Тепловое реле перегрузки Клемма заземления
Диапазон уставок тепловой защиты	8...11.5 A
Мощность двигателя, кВт	4 кВт при 415 V переменный ток 50/60 Гц 2.2 кВт при 220/230 V переменный ток 50/60 Гц 4 кВт при 380/400 V переменный ток 50/60 Гц 2.2 кВт при 240 V переменный ток 50/60 Гц
Напряжение цепи управления	230 V пер. ток 50/60 Hz
Тип управления	Кнопка начало зеленый I Кнопка стоп / сброс красный O

Дополнительные характеристики

Сигнализация	Светодиод желтый рабочая
Количество вводов кабеля	2 вход кабеля: Pg 13 верх 2 вход кабеля: Pg 16 низ 2 вход кабеля: ISO25 верх 2 вход кабеля: ISO20 верх 2 вход кабеля: Pg 21 верх 2 вход кабеля: ISO25 низ 2 вход кабеля: Pg 21 низ 2 вход кабеля: ISO20 низ 2 вход кабеля: Pg 13 низ 2 вход кабеля: Pg 16 верх
Ширина	78 мм
Высота	160 мм
Глубина	108 мм
Масса продукта	0.6 кг
Код совместимости	LE1M

Условия эксплуатации

Материал	Антиблокировочная тормозная система
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Стандарты	IEC 60947-4-1
Рабочая температура	-5...40 °C
Характеристики окружающей среды	Стандартные условия эксплуатации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.