Технические характеристики продукта
Характеристики

NSYDLM168
Плата модульная S3D 168м 1000x600



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Область применения	Универсальный Приложение для модульного распределения
Тип изделия или компонента	Шасси
Краткое имя устройства	DLM
Место монтажа	Ползун с уступом Передняя часть шкафа
Совместимость серий изделий	Spacial корпуса S3D, CRN, S3X (без дверного стопора или дверного выключателя)
Состав устройства	1 нейтраль/полоса заземления 2 x 16 мм² 5 x 6 мм² 1 конструкция шасси 2 верхняя крышка 6 передние панели с DIN-рейкой 35 мм
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

Дополнительные характеристики

Материал	Сталь
Цвет	Передняя панель : серый RAL 7035
Обработка поверхности	Полиэфирный порошок
Монтаж	Фиксирующий элемент - на передней и задней поверхности опор расположение
Регулирование	По высоте от 40 до 85 мм для DIN-рейка
Количество горизонтальных рядов	6
Общее количество 18 мм модулей	168
Тип передней панели	Гладкие пластины и пластины с вырезами
Количество вырезов	6 вырезов
Высота	953 мм
Ширина	555 мм
Глубина	101.5 мм

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.