Технические характеристики продукта
Характеристики

RSZE1S48M
Колодка для реле RSB1A160**/RSB 2A080**



Основные характеристики

Семейство продуктов	Zelio Relay
Тип изделия или компонента	Розетка
Расположение зажимов контактов	Отдельный
Совместимость продуктов	Реле, вставляемое в штепсельную колодку RSB (2 переключающ.) Реле, вставляемое в штепсельную колодку RSB (1 переключающ.)
Форма вывода	Плоский
Краткое имя устройства	RSZ
Поштучная продажа	10

Дополнительные характеристики

[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	10 A
[Ue] номинальное рабочее напряжение	< 250 V пер. ток
Момент затяжки	<= 0.8 Н-м (M3 винт(ы))
Монтаж	Защелкивающ. установка на 35 мм симметричная DIN-рейка Винтом установка на панель
С маркировкой	CE
Ширина	15.5 мм
Масса продукта	0.05 кг
Группа продуктов	RSB_1_C/O_SC_CONS_SEP_FLAT_16
Код совместимости	RSZ

Условия эксплуатации

Тип клемм	Клеммные блоки с винтовыми зажимами, гибкий кабель с кабельным наконечником 2 x 0,25...2 x 1 мм² / AWG 22...AWG 17 Клеммные блоки с винтовыми зажимами, гибкий кабель с кабельным наконечником 1 x 0,25...1 x 2,5 мм² / AWG 22...AWG 14 Клеммные блоки с винтовыми зажимами, жесткий кабель кабель без наконечника 2 x 0,5...2 x 1,5 мм² / AWG 20...AWG 16 Клеммные блоки с винтовыми зажимами, жесткий кабель кабель без наконечника 1 x 0,5...1 x 2,5 мм² / AWG 20...AWG 14
Стандарты	IEC 61984
Сертификация	UL CSA
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C
Рабочая температура	-25...85 °C
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с EN/IEC 60529
Электрическая прочность изоляции	2500 В

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.