
IE5304

Индуктивный датчик

IEK3002BBPKG/V2A/US-104-DPS



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...36 DC
Потребление тока	[mA]	15; (24 V)
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Выходы		
Функция выходного сигнала		NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2.5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	200
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода	[mA]	200
Частота переключения DC	[Hz]	800
Электрическое исполнение		PNP
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да
Диапазон контроля		
Диапазон срабатывания	[mm]	2
Рабочее расстояние срабатывания	[mm]	0...1.55
Точность/ погрешность		
Поправочный коэффициент		сталь: 1 / нерж.сталь: 0.7 / латунь: 0.4 / алюминий: 0.3 / медь: 0.1
Гистерезис	[% от Sr]	1...10
Смещение точки переключения	[% от Sr]	-10...10

IE5304

Индуктивный датчик

IEK3002BBPKG/V2A/US-104-DPS

Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-20...70	
Степень защиты		IP 67	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 60947-5-2	
		EN 55011	класс B
MTTF	[годы]	3491	
Механические данные			
Вес	[g]	23.4	
Корпус		Резьбовой корпус	
Монтаж		установка заподлицо	
Размеры	[mm]	M8 x 1 / L = 62	
Обозначение резьбы		M8 x 1	
материал		нерж. сталь (1.4305/303); LCP	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	4 x 90° светодиод, жёлтый
Принадлежности			
Принадлежности (поставляются в комплекте)		крепежные гайки: 2	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	
электрическое подключение - разъем			

Разъем: 1 x M12



IE5304

Индуктивный датчик

IEK3002BBPKG/V2A/US-104-DPS

Соединение

