Технические характеристики продукта

Характеристики

LV432640

Мотор-ред.. MT400/630 110/130В 50/60Гц



Основные характеристики

Семейство продуктов	NSX400...630 Easypact CVS400...630 NSX400...630 DC PowerPact мультистандартный
Диапазон	Compact
Краткое имя устройства	Модуль электродвигательного взвода
Тип изделия или компонента	Механизм двигателя
Область применения	Автоматическая зарядка пруж
Совместимость серий изделий	Compact - Compact NSX DC автоматический выключатель PowerPact Multistandard автоматический выключатель Compact - Compact NSX автоматический выключатель Easypact - EasyPact CVS автоматический выключатель
Совместимость продуктов	PowerPact L-Frame
[In] номинальный ток	400 A 630 A
Напряжение цепи управления	110...130 V пер. ток 50/60 Hz

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0908 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

Дополнительные характеристики

Тип управления	Стандартный
Тип сигнала управления	Импульс Поддержив.
Способ крепления	Закрепленный
Время отклика	< 600 ms - во время размыкание время < 80 ms - во время замыкание время
Макс. рабочая частота	4 в минуту
Потребляемая мощность, ВА	<= 500 В·А - во время размыкание время <= 500 В·А - во время замыкание время
Описание параметров блокировки	1 - 3 навесных замка с дужкой Ø 5 - 8 мм Блокировка навесным замком в положении Откл.

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.