# Технические характеристики продукта
## Характеристики

# NSYSPF16200
## Пер. и задн. панели цоколя 1600x200



## Основные характеристики

| | |
|---|---|
| Диапазон | Spacial |
| Аксессуар / категория "отдельная деталь" | Комплектующие для шкафа |
| Тип изделия или компонента | Передняя и задняя панели цоколя |
| Область применения | Универсальный |
| Состав устройства | 2 задняя панель<br>4 крышка угла<br>Фиксаторы<br>4 угол<br>2 передняя панель |
| Совместимость серий изделий | Spacial SF и SM шкафы |
| Монтажная опора | Боковая панель цоколя |

## Экологичность предложения

| | |
|---|---|
| Статус предложения | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS | Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACh | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |
| Экологический профиль продукта | Доступен Эксплуатационные Характеристики |
| Инструкция по утилизации | Не требует специальных действий для утилизации |

## Гарантия на оборудование

| | |
|---|---|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |

## Дополнительные характеристики

| | |
|---|---|
| Монтаж | Фиксирующий элемент - в структуре расположение |
| Цвет | Серый RAL 7022 |
| Обработка поверхности | Эпоксидно полиэстровое напыление |
| Допустимая нагрузка | 1300 кг |
| Высота | 200 мм |
| Ширина | Номинальн. : 1600 мм |

## Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| Степень защиты IP | IP30 укомплектованный цоколь |
| Класс IK | IK10 |

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.