Технические характеристики продукта
Характеристики

RXZE2M114
Колодка с комбиниров конт 4со 30мм



Основные характеристики

Семейство продуктов	Zelio Relay
Тип изделия или компонента	Розетка
Расположение зажимов контактов	Смешанный
Совместимость продуктов	Реле, вставляемое в штепсельную колодку RXM (2 переключающ.) Реле, вставляемое в штепсельную колодку RXM (4 переключающ.)
Форма вывода	Плоский
Краткое имя устройства	RXZ
Поштучная продажа	10

Дополнительные характеристики

[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	10 A
[Ue] номинальное рабочее напряжение	< 250 V
Момент затяжки	<= 1 Н-м (M3 винт(ы))
Монтаж	Защелкивающ. 35 мм симметричная DIN-рейка Винтом панель
С маркировкой	CE
Ширина	30 мм
Масса продукта	0.048 кг
Группа продуктов	RXM_2-4_C/O_SC_TER_MIX_FLAT
Код совместимости	RXZ

Условия эксплуатации

Тип клемм	Винтовой зажим, гибкий кабель с кабельным наконечником 2 x 0,25...2 x 1 мм² / AWG 22...AWG 17 Винтовой зажим, жесткий кабель кабель без наконечника 1 x 0.5...1 x 1.5 мм² / AWG 20...AWG 16 Винтовой зажим, гибкий кабель с кабельным наконечником 1 x 0,25...1 x 1 мм² / AWG 22...AWG 17 Винтовой зажим, жесткий кабель кабель без наконечника 2 x 0,5...2 x 1,5 мм² / AWG 20...AWG 16
Стандарты	IEC 61984
Сертификация	CSA Lloyd's UL
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C
Рабочая температура	-40...55 °C
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с EN/IEC 60529
Электрическая прочность изоляции	2500 В

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.