Технические характеристики продукта
Характеристики

XAPA2108
Корпус для кнопочного поста 8 отв. в 2 ряда



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XAP
Тип изделия или компонента	Пустой кнопочный пост без петель
Краткое имя устройства	XAPA
Назначение изделия	Для устройств управления и сигнализации Ø 22 мм
Размер передней панели продукта	85 x 226 mm
Полезная глубина	83 мм
Количество вырезов	8 вырезов
Цвет основания корпуса	Серый
Цвет крышки	Серый
Материал	Армированный стекловолокном полиэфир
Кабельный ввод	Без отверстий
Монтаж устройства	Утопленная
Степень защиты IP	IP657 в соответствии с NF C 20-010 IP65 в соответствии с IEC 60529
Стойкость к агрессивным веществам	Высокая стойкость к кислотам Высокая стойкость к минеральным солям Высокая стойкость ко всем растворителям Высокая стойкость к морской воде Высокая стойкость к основаниям Высокая стойкость к дизтопливу Высокая стойкость к маслам и смазкам Высокая стойкость к бензину

Дополнительные характеристики

Кол-во вертикальных рядов	2
Огнестойкость	M3 в соответствии с CSTB VO в соответствии с UL 94
Масса продукта	0.58 кг
Код совместимости	XAPA

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TH TC
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура	-25...70 °C
Категория перенапряжения	Класс II в соответствии с IEC 60536 Класс II в соответствии с NF C 20-030
Огнестойкость	850 °C в соответствии с NF C 20-455 960 °C в соответствии с IEC 92

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.