SIEMENS

Лист тех. данных 3RW40 27-2BB05

SIRIUS SOFT STARTER, S0, 32A, 18.5KW/500V, 40 DEGR., AC 400-600V, AC/DC 24V, SPRING-LOADED TERMINALS

Общие технические данные:		
Фирменное название продукта		SIRIUS
Характеристики продукта		
• встроенная контактная система шунтирования		да
• тиристоры		да
Функция продукта		
• функция самозащиты прибора		да
• защита двигателя от перегрузки		да
• оценка защиты двигателя термисторами		нет
• внешний сброс		да
• регулируемое ограничение тока		да
• схема соединения треугольником		нет
Компонент продукта Выход для моторного тормоза		нет
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2		Q
Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750		G

Силовая электроника:		
Наименование продукта		Устройство плавного пуска для стандартного применения
Рабочий ток		
• при 40 °C расчетное значение	A	32
• при 50 °C расчетное значение	A	29
• при 60 °C расчетное значение	A	26
Отдаваемая механическая мощность для трёхфазного двигателя		
• при 400 В		
— при стандартной схеме при 40 °C расчетное значение	W	15 000
• при 500 В		
— при стандартной схеме при 40 °C расчетное значение	W	18 500
Рабочая частота расчетное значение	Hz	50 ... 60

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

относительный отрицательный допуск рабочей частоты	%	-10
относительный положительный допуск рабочей частоты	%	10
рабочее напряжение при стандартной схеме расчетное значение	V	400 ... 600
относительный отрицательный допуск рабочего напряжения при стандартной схеме	%	-15
относительный положительный допуск рабочего напряжения при стандартной схеме	%	10
Минимальная нагрузка в % от I_M	%	20
Регулируемый номинальный ток для защиты двигателя от перегрузки минимальное номинальное значение	A	17
Постоянный рабочкий ток в % от I_e при 40 °C	%	115
Мощность потерь [Вт] при рабочем токе при 40 °C во время эксплуатации типовое	W	13
Электроника управления:		
Вид напряжения управляющего напряжения питания		AC/DC
Частота питающего напряжения цепи управления 1 расчетное значение	Hz	50
Частота питающего напряжения цепи управления 2 расчетное значение	Hz	60
относительный отрицательный допуск частоты управляющего напряжения питания	%	-10
относительный положительный допуск частоты управляющего напряжения питания	%	10
Управляющее напряжение питания 1 при переменном токе		
• при 50 Гц расчетное значение	V	24
• при 60 Гц расчетное значение	V	24
относительный отрицательный допуск управляющего напряжения питания при переменном токе при 60 Гц	%	-20
относительный положительный допуск управляющего напряжения питания при переменном токе при 60 Гц	%	20
Управляющее напряжение питания 1 при постоянном токе расчетное значение	V	24
относительный отрицательный допуск управляющего напряжения питания при постоянном токе	%	-20
относительный положительный допуск управляющего напряжения питания при постоянном токе	%	20

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Исполнение индикации для сигнала ошибки		красный

Данные по механике:		
Габаритные размеры прибора управления двигателем		S0
Ширина	mm	45
Высота	mm	150
Глубина	mm	155
Вид крепления		Винтовое и защёлкивающееся крепление
Монтажное положение		с дополнительным вентилятором: при вертикальной монтажной поверхности +/-90° поворотный, при вертикальной монтажной поверхности +/- 22,5° откидываемый вперед и назад без дополнительного ветилятора: при вертикальной монтажной поверхности +/-10° поворотный, при вертикальной монтажной поверхности +/- 10° откидываемый вперед и назад
соблюдаемое расстояние при рядном монтаже		
• сверху	mm	60
• сбоку	mm	15
• снизу	mm	40
Высота установки при высоте над уровнем моря	m	5 000
Длина проводки максимальное	m	300
Число полюсов для главной электрической цепи		3

Подсоединения/ клеммы:		
Исполнение электрического подключения		
• для главной электрической цепи		пружинный зажим
• для вспомогательных цепей и цепей управления		пружинный зажим
Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов		0
Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов		2
Количество переключающих контактов для вспомогательных контактов		1
Вид подключаемых поперечных сечений проводов для главных контактов для рамочной клеммы при использовании переднего клеммника		
• однопроводный		2x (1,5 ... 2,5 мм²), 2x (2,5 ... 6 мм²), max. 1x 10 мм²
• тонкопроволочный с обработкой концов жил		2x (1,5 ... 2,5 мм²), 2x (2,5 ... 6 мм²)
Вид подключаемых поперечных сечений проводов при проводах AWG для главных контактов для рамочной клеммы		
• при использовании переднего клеммника		1x 8, 2x (16 ... 10)

© Copyright Siemens AG

Вид подключаемых поперечных сечений проводов для главных контактов		
• однопроводный		1 ... 10 мм²
• тонкопроволочный с обработкой концов жил		1 ... 6 мм²
Вид подключаемых поперечных сечений проводов для вспомогательных контактов		
• однопроводный		2x (0,25 ... 2,5 мм²)
• тонкопроволочный с обработкой концов жил		2x (0,25 ... 1,5 мм²)
Вид подключаемых поперечных сечений проводов при проводах AWG		
• для главных контактов		16 ... 10, 1x 8
• для вспомогательных контактов		2x (24 ... 14)

Условия окружающей среды:

Температура окружающей среды		
• во время эксплуатации	°C	-25 ... +60
• во время хранения	°C	-40 ... +80
Температура выхода из диапазона	°C	40
Степень защиты IP		IP20

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:

General Product Approval				EMC	For use in hazardous locations
CCC	CSA	UL	EAC	C-TICK	ATEX

Declaration of Conformity	Test Certificates		Shipping Approval		
EG-Konf.	spezielle Prüfbescheinigungen	Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis	DNV	GL	LRS

Shipping Approval	other	
PRS	Umweltbestätigung	Bestätigungen

Номинальная нагрузка UL/CSA:

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

отдаваемая механическая мощность [л.с] для 3-фазного электродвигателя		
• **при 460/480 В**		
— при стандартной схеме при 50 °C расчетное значение	hp	20
• **при 575/600 В**		
— при стандартной схеме при 50 °C расчетное значение	hp	25
Допустимая нагрузка вспомогательных контактов согласно UL		B300 / R300

Дополнительная информация

Simulation Tool for Soft Starters (STS)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
http://www.siemens.com/industrymall

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW40272BB05

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW40272BB05

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW40272BB05&lang=en

последнее изменение: 29.02.2016

© Copyright Siemens AG