Технические характеристики продукта

Характеристики

CCT56P004

Наружный датчик движения 120°



Основные характеристики

Тип изделия или компонента	Датчик движения
Семейство продуктов	Стандартный датчик перемещения ARGUS
Задержка	3 с...30 мин
Угол обнаружения по горизонтали	0...120 °
Оттенок цвета	Белый
Материал	PC (поликарбонат) матовая
Тип упаковки	Картон
Степень защиты IP	IP55

Дополнительные характеристики

Тип настройки	Настройка времени Регулируемая светочувствительность
Монтаж устройства	Поверхность
Монтажная высота	2.5 м
[Ue] номинальное рабочее напряжение	220...240 V
Выходной ток	0.416666666666667
Частота сети	50 Гц
Регулировка интенсивности света	5...2000 лк
Поверхность обнаружения	Фронтальный 12 м
Тип нагрузки	Емкостной : : 10 A, 14 мкФ - 230 V AC 50/60Hz переменный ток Лампа накаливания : 1000 Вт - 230 V AC 50/60Hz переменный ток Низковольтная галогенная лампа с электронным трансформатором : 250 В·А Галогенная лампа : 900 Вт - 230 V AC 50/60Hz переменный ток Низковольтная галогенная лампа с трансформатором с проволочными обмотками : 500 ВА Емкостной : : 6 A, 21 мкФ - 230 V AC 50/60Hz переменный ток Люминесцентная трубка : 200 ВА - 230 V AC 50/60Hz переменный ток Компактная люминесцентная лампа : 3 x 23 Вт - 230 V AC 50/60Hz переменный ток

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-15...40 °C
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - c 0903 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт содержит превышающее норму количество особо опасных веществ - Go to CaP for more details Go to CaP for more details
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Использование и применение

Сегмент рынка	Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия