# Технические характеристики продукта
## Характеристики

# NSYMM1210
## Плата плоская 1200X1000



## Основные характеристики

| | |
|---|---|
| Диапазон | Spacial |
| Аксессуар / категория "отдельная деталь" | Комплектующие для установки |
| Тип изделия или компонента | Монтажная плата |
| Область применения | Универсальный |
| Номинальные размеры для шкафа | H:  -- |
| Место монтажа | Непосредственное крепление на задних штифтах<br>Ползун с уступом |
| Описание монтажной платы | Сплошной |
| Совместимость серий изделий | S3D, CRN, S57, S3X enclosures<br>Корпус PLM |
| Количество на один комплект | Комплект из 1 шт. |
| Материал | Сталь с гальван. покрытием |

## Дополнительные характеристики

| | |
|---|---|
| Монтаж | Фиксирующий элемент<br>Завинчено на задних штифтах - тип винта M8 |
| Допустимая нагрузка | 180 кг |
| Высота | 1150 мм |
| Ширина | 950 мм |
| Глубина | 125 мм |
| Толщина | 2.5 мм |
| Масса продукта | 21.44 кг |
| Отличительные особенности | Установка в корпусах с обратными размерами |

## Экологичность предложения

| | |
|---|---|
| Статус предложения | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS | Соответствует  - c  0940  -  Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACh | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |
| Экологический профиль продукта | Доступен |
| Инструкция по утилизации | Не требует специальных действий для утилизации |

## Гарантия на оборудование

| | |
|---|---|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.