SIEMENS

Лист тех. данных 3TX7014-1BF02

INPUT INTERFACE WITH PLUG-IN !!! PHASE-OUT PRODUCT !!! FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT OUR SALES STAFF! REL. 1 CH. CON. HARD GOLD-PLAT. SCREW TERMINAL 230 V AC/DC ENCLOSURE WIDTH 6.2 MM



Рисунок аналогичен

Общие технические данные:	
Вид напряжения	AC/DC
Частота напряжения питания для вспомогательных цепей и цепей управления расчетное значение	50 ... 60 Hz
Управляющее напряжение питания	
• при переменном токе	
— при 50 Гц расчетное значение	
— минимально	230 V
— максимальное	230 V
— при 60 Гц расчетное значение	
— минимально	230 V
— максимальное	230 V
• при постоянном токе расчетное значение	
— минимально	230 V
— максимальное	230 V
Характеристика коммутационного процесса	моностабильный
Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов	0

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
Количество переключающих контактов для вспомогательных контактов	1
Рабочий ток вспомогательных контактов	
• при DC-13	
— при 24 В	1 A
— при 110 В	0,2 A
— при 230 В	0,1 A
• при AC-15	
— при 230 В	3 A
Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750	K
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2	K

Данные по механике:

Исполнение электрического подключения	винтовой зажим
Исполнение электрического подключения Цоколь со штырьками	да
Исполнение привода реле	поляризованный
Исполнение переключательной функции принудительно ведомый	нет
Компонент продукта Цоколь со штырьками	да
Ширина	6,2 mm
Высота	89,5 mm
Глубина	92 mm

Условия окружающей среды:

Степень защиты IP	IP20
Температура окружающей среды во время эксплуатации	-25 ... +55 °C

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
CCC, EAC, UL	EG-Konf.	spezielle Prüfbescheinigungen	Bestätigungen

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
http://www.siemens.com/industrymall

© Copyright Siemens AG

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX70141BF02

Service&Support (руководства, инструкции по экслпуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TX70141BF02

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX70141BF02&lang=en

последнее изменение: 06.04.2016

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG