SIEMENS

Лист тех. данных 3VA2163-7HM36-0AA0



CIRCUIT BREAKER 3VA2 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS C ICU=110KA @ 415 V 3POLE, LINE PROTECTION ETU330, LIG, IN=63A OVERLOAD PROTECTION IR=25A ...63A SHORT CIRCUIT PROTECTION II=1,5...12 X IN GROUNDFAULTPROTECTION IG=0,2... 1 X IN, TG=0,1/0,3S CABLE CONNECTION

версия	
Фирменное название продукта	SENTRON
Число полюсов	3

Общие технические данные	
Механический срок службы (коммутационные циклы) / типовое	20 000
электрический срок службы (коммутационные циклы) / при AC-1 / при 380/415 В / при 50/60 Гц	12 000
Характеристики продукта / для нулевого проводника / с возможностью дооснащения / Защита от короткого замыкания и перегрузки	нет

Настраиваемые параметры	
Диапазон настройки / функция перегрузки L / время задержки tR / кривая I**2t / подключаемая память	нет
Диапазон настройки / функция заземления G / функция Ig, выключаемая	нет
Функция продукта / защита от замыкания на землю	нет

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Аксессуары

Расширение продукта / дополнительно / Привод двигателя	да

условия окружающей среды

Степень защиты IP / с лицевой стороны	IP40

Сертификаты

General Product Approval			EMC	Declaration of Conformity	Test Certificates
CCC	VDE	EAC	RCM	EG-Konf.	Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis

Test Certificates	Shipping Approval		other
sonstig	ABS	LRS	sonstig

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (Online ordering system)
https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3VA21637HM360AA0


Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/3VA21637HM360AA0/all


Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA21637HM360AA0


CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Tender specifications
http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv

© Copyright Siemens AG







Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

последнее изменение: 12.04.2016

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG