SIEMENS

Лист тех. данных 6GK5992-2SA00-8AA0

Наименование типа продукта	**MM992-2CU** SCALANCE X ACCESSORY, MEDIA MODULE MM992-2CU, 2 X 10/100/1000MBIT/S RJ45-PORTS, ELECTRICAL; WITHOUT SLEEVE



Интерфейсы	
Количество электрических/оптических подключений / для сетевых компонентов или абонентских радиостанций / максимальное	2
Количество электрических подключений	
• для сетевых компонентов или абонентских радиостанций / максимальное	2
Количество 10/100/1000 Мбит/с Портов RJ45	2
Исполнение электрического подключения	
• для сетевых компонентов или абонентских радиостанций	RJ45

Допустимые окружающие условия	
Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации	-40 ... +70 °C
• во время хранения	-40 ... +70 °C
• во время транспортировки	-40 ... +70 °C

© Copyright Siemens AG

Относительная влажность воздуха / при 25 °C / без конденсации / во время эксплуатации / максимальное	95 %
Степень защиты IP	IP20

Конструктивная форма, размеры и вес

Ширина	60 mm
Высота	22 mm
Глубина	100 mm
вес-нетто	0,08 kg
Вид крепления	
• монтаж в разъем модуля носителя данных	да

Нормы, спецификации, сертификаты

Стандарт	
• для FM	FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, Group IIC, T4
• для зоны взрывоопасности	EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, II 3 G Ex nA II T4, KEMA 07 ATEX 0145 X
• для излучения помех	EN 61000-6-4:2007 (Class A)
• для помехоустойчивости	EN 61000-6-2:2005
Сертификат соответствия	EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
• CE	да
• C-TIC	да
• KC-разрешение	да
Среднее время между отказами (MTBF) / при 40 °C	250 y

Дополнительная информация / интернет-ссылки

Интернет-ссылка	
• на веб-сайт: инструмент выбора SIMATIC NET SELECTION TOOL	http://www.siemens.com/snst
• на веб-сайт: промышленная коммуникация	http://www.siemens.com/simatic-net
• на веб-сайт: информация и центр загрузок	http://www.siemens.com/automation/net/catalog
• на веб-сайт: база данных изображений	http://automation.siemens.com/bilddb
• на веб-сайт: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• на веб-сайт: отраслевая онлайн-поддержка	https://support.industry.siemens.com

последнее изменение: 17.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG